

# Gigaset SL800H PRO

**Design piccolo e sottile. Prestazioni e funzionalità senza compromessi!**

L'SL800H PRO è il portatile DECT più piccolo e leggero del portafoglio Gigaset Professional. Nonostante le sue piccole dimensioni, è dotato di un ampio display a colori da 2,4 pollici e di una tecnologia di ultima generazione. Le nuove funzionalità includono Bluetooth® 4.2 e un connettore jack da 3,5 mm integrato, caratteristiche che permettono di collegare sia auricolari a filo che senza. Dotato di molte funzioni di fascia alta, l'SL800H PRO soddisfa le più elevate esigenze degli utenti. L'eccezionale durata della batteria, fino a 15 ore di conversazione, l'allarme a vibrazione integrato, il SUOTA e la superficie antigraffio di alta qualità e con protezione ai disinfettanti rendono l'SL800H PRO il telefono business ideale. La nuova opzione hotel e il pulsante separato per la selezione dei profili audio ne semplificano l'uso in ambienti di lavoro professionali. Il portatile è ottimizzato per l'uso con tutti i sistemi Gigaset DECT professionali. Inoltre, SL800H PRO è compatibile con molti sistemi di terze parti grazie agli standard CAT-iq e GAP.



## Funzioni principali

- Ampio display TFT retroilluminato e a colori da 2,4 pollici
- Auricolare collegabile via Bluetooth® 4.2 o jack da 3,5 mm
- Fino a 15 ore di autonomia in conversazione e 300 ore in standby
- Profili audio selezionabili rapidamente mediante un tasto dedicato
- Vivavoce con eccezionale qualità acustica HDSP™/CAT-IQ 2.1 e volume massimo elevato
- Opzione Hotel con cancellazione automatica dei dati sensibili
- Auto-provisioning per una più efficiente configurazione
- Supporto alla funzionalità di Alarm, Messaging and Location (AML)
- SUOTA - Software Update Over The Air
- Resistente ai graffi ed alla pulizia con disinfettanti
- Rubrica interna con 500 vCard e funzione di ricerca e accesso alla rubrica aziendale tramite PBX (XML, LDAP)<sup>1)</sup>
- Scambio dati ottimale tramite Bluetooth® o Micro-USB
- Vibrazione
- Suoneria disattivabile in caso di chiamata parallela e portatile inserito nel supporto di ricarica
- Blocco tastiera (#) con codice PIN
- Ricarica:
  - fino a 15 ore in conversazione
  - fino a 300 ore in standby
  - ricaricabile anche con cavo Micro-USB
  - supporto di ricarica incluso gratuitamente
- Piena compatibilità con i sistemi DECT professionali Gigaset mono e multicella

### Piccolo di dimensioni - senza compromessi!

Il nuovo portatile Gigaset SL800H PRO della serie Gigaset Professional colpisce per il suo design sottile, l'ampio display TFT da 2,4 pollici e una serie di funzioni aziendali quali il SUOTA, il Bluetooth® 4.2, i profili audio e una qualità del suono brillante HDSP™. La gamma di funzionalità professionali è completata dall'allarme a vibrazione, dall'interfaccia Micro-USB e dall'eccellente durata della batteria. Ottimizzato per i sistemi Gigaset mono e multicella e per l'utilizzo con sistemi di allarme.

### Maggiore sicurezza con l'opzione hotel

Per proteggere i dati personali, il nuovo Gigaset SL800H PRO ha integrato l'opzione Hotel. Ad esempio, tramite questa opzione si prende cura di tutti gli elenchi delle chiamate, da eliminare dal dispositivo in un intervallo di tempo predefinito, in modo che l'ospite successivo della camera non possa accedervi. Questa opzione rende più facile per l'operatore soddisfare i requisiti di sicurezza degli utenti finali. I codici di ripristino consentono di ripristinare lo stato originale desiderato.

### Facile da configurare

Grazie all'auto-provisioning, l'installatore potrà configurare i portatili direttamente da remoto: caricare le voci della rubrica, preimpostare tutti i settaggi rilevanti, inclusi i tasti a display e il tasto di allarme, nonché caricare e assegnare suonerie per una migliore esperienza sonora.

### Resistente ai disinfettanti e ai graffi

Il portatile è realizzato con materiali di alta qualità. Inoltre, la superficie del telefono è protetta dai graffi, dovuti all'uso quotidiano, mediante un rivestimento superficiale più resistente. Ciò protegge anche il telefono dagli effetti causati dai disinfettanti disponibili in commercio. Particolarmente adatto per la pulizia da batteri e virucidi. Potrai trovare una panoramica dei disinfettanti testati sulla Wiki Gigaset Professional.

<sup>1)</sup> A seconda della stazione base e/o PBX, provider



**Gigaset**  
Wherever you go.

# Gigaset SL800H PRO

Design piccolo e sottile. Prestazioni e funzionalità senza compromessi!

## Specifiche tecniche

### Interfaccia utente

- Display TFT QVGA, a colori, grafico e retroilluminato da 2,4 pollici, 240 x 320 Pixel, fino a 8 righe e 65.000 colori
- Interfaccia utente moderna e intuitiva con icone, tasti a display, tasto di navigazione pentadirezionale, tasti funzione

### Rubrica e selezione

- Rubrica con possibilità di salvare fino a 500 contatti vCard
- Moduli vCard: nome e cognome, tre numeri, indirizzo e-mail, ricorrenza, suonerie VIP e visualizzazione del chiamante con immagine (Foto CLIP) per ogni contatto
- Rubrica PBX con funzione di ricerca (LDAP e XML)<sup>1</sup>
- Rubrica online pubblica con ricerca automatica del nome<sup>1</sup>
- Rubrica tramite Bluetooth: ricerca, selezione e salvataggio dei contatti presenti sullo smartphone associato
- 3 liste di chiamate separate (perse, in entrata e in uscita), con 20 voci con CLIP/CNIP e indicazione orario e data
- Possibilità di richiamare gli ultimi 20 numeri
- Tasti di selezione diretta (tasti funzione, 9 tasti numerici)
- Tasto di Mute, tasto di blocco e tasto Flash
- Funzione di riselectone automatica

## Connettività

Diverse possibilità di collegamento con SL800H PRO:



### Ricezione delle chiamate

- Numero e/o nome e possibilità della foto del chiamante visualizzati tramite CLIP e CNIP
- Suonerie personalizzate per le voci VIP e per gli interni
- Esclusione della suoneria per chiamate anonime
- Vibrazione
- Servizio di Non Disturbare (DND)<sup>1</sup>

### Chiamate perse

- Segnalazione su display e tramite tasto messaggi lampeggiante (MWI)
- Lista con massimo 20 chiamate perse, con visualizzazione del numero del chiamante e dell'orario di chiamata
- Visualizzazione delle chiamate locali perse anche su sistemi GAP monocella e multicella non Gigaset
- Richiamata diretta dalla lista delle chiamate perse

### Audio

- Audio HD con supporto a HDSP™/CAT-IQ 2.1
- Conversazioni in vivavoce con qualità audio eccezionale
- Tasto laterale per regolare facilmente il volume del portatile
- Scelta fra 32 suonerie con 5 livelli di volume ed effetto crescendo
- Profilo audio selezionabile (personalizzato, silenzioso e alto)
- Possibilità di collegare un auricolare Bluetooth® o a filo tramite connettore jack da 3,5 mm

### Tastiera

- Tastiera illuminata e antigraffio
- Tasto messaggio in attesa con LED lampeggiante
- Tasto R (Flash) dedicato
- Tasto profilo per selezionare direttamente i profili audio personale, silenzioso o alto
- Tasto laterale per una semplice regolazione del volume
- Blocco tastiera (#) con codice PIN
- Possibilità di chiamare il numero di emergenza anche se la protezione tramite PIN è attiva
- Tasto di Mute

### Opzione Hotel

Questa nuova funzionalità Gigaset offre:

- Dati quali gli elenchi delle chiamate possono essere eliminati su base temporale
- Blocco della programmazione dei tasti funzione
- La funzionalità di Voicemail può essere attivata/disattivata
- Il menù Bluetooth è disattivato
- Funzionalità di calendario ridotta - nessuna voce possibile
- Codici di reset per:
  - ripristinare la lingua predefinita del menu
  - ripristinare lo screen saver predefinito
- Uso limitato della porta Micro-USB:
  - scambio di dati
  - il software Gigaset QuickSync non può essere usato
  - è possibile utilizzare il sistema di ripristino di emergenza
  - è possibile ricaricarlo tramite porta USB

<sup>1</sup> A seconda della stazione base e/o PBX, provider

# Gigaset SL800H PRO

## Design piccolo e sottile. Prestazioni e funzionalità senza compromessi!

### Funzioni aggiuntive<sup>1</sup>

- Organizer con funzione calendario e promemoria
- Lettura e-mail
- Info service
- Screensaver (immagine, cornice digitale, orologio, info service)
- Ricarica della batteria anche con portatile spento
- Toni di avviso in caso di uscita e rientro nella zona di copertura DECT
- Ricarica silenziosa in caso di chiamata parallela con altro telefono registrato con la stessa utenza

### Supporto ad Alarm, Messaging and Location (AML)<sup>1</sup>

- Messaggi di segnalazione acustici e visivi basati sulla priorità
- Set d'icone messaggio: 21 icone in 5 colorazioni
- Salvataggio dei messaggi d'allarme non risposti
- Tasto messaggi con LED
- Trasferimento dell'informazione di localizzazione al server d'allarme
- Scansione dei beacon bluetooth
- Modalità beacon bluetooth (BLE)

### Auto-provisioning<sup>1</sup>

Configurazione massiva dei portatili da remoto:

- configurazione (ad esempio i tasti a display, tasto d'allarme, numeri di emergenza)
- menù (ad esempio nascondere delle sezioni per proteggersi da modifiche accidentali)
- caricamento della rubrica
- caricamento delle suonerie, con assegnazione e livello del volume
- caricamento di immagini

### Software Gigaset QuickSync

- Software per Windows e OSX scaricabile gratuitamente
- Connessione tramite micro-USB o Bluetooth®
- Sincronizzazione della rubrica del portatile con Microsoft Outlook®
- Caricamento di immagini CLIP / immagini salvaschermo
- Trasferimento di suonerie dal computer al portatile
- Possibilità di aggiornamento gratuito del firmware
- Computer Telephony Integration (CTI):
  - chiamata diretta dai contatti di Microsoft Outlook®
  - visualizzazione delle chiamate entranti sul computer - disponibile per Windows e OSX
  - salvataggio e ripristino dei dati utente (Windows)

### Interoperabilità

Ottimizzato e raccomandato per:

- Sistemi Gigaset DECT IP monocella:
  - Gigaset N670IP PRO
  - Gigaset N510IP PRO
- Sistemi Gigaset DECT IP multicella:
  - Gigaset N870IP PRO
  - Gigaset N720IP PRO
- Compatibile con sistemi DECT a standard GAP e CAT-iq (sistemi mono e multicella)

### Interfacce

- DECT
- Bluetooth®:
  - auricolare Bluetooth® (profilo vivavoce e auricolare)
  - trasferimento dati e aggiornamento firmware con Gigaset QuickSync
  - scambio contatti vCard con telefoni cellulari
- Micro-USB:
  - funzione di ricarica
  - trasferimento dati e aggiornamento firmware con Gigaset QuickSync
- Connettore auricolari da 3,5 mm

### Raggio di copertura DECT

- All'interno: fino a 50 metri
- All'esterno: fino a 300 metri

### Caratteristiche ECO DECT

- Riduzione del consumo di energia fino al 60% grazie ad un alimentatore a risparmio energetico
- Modalità ECO - Riduzione manuale della potenza trasmissiva della stazione base e di tutti i portatili registrati
- Riduzione variabile della potenza di trasmissione a seconda della distanza tra portatile e stazione base (solo portatile)

### Autonomia

- In conversazione: fino a 15 ore
- In standby: fino a 300 ore

<sup>1</sup> A seconda della stazione base e/o PBX, provider

# Gigaset SL800H PRO

Design piccolo e sottile. Prestazioni e funzionalità senza compromessi!

## Dimensioni

- Portatile: 130 x 51 x 18,5 mm
- Supporto di ricarica: 70 x 58,4 x 28,6 mm
- Imballo: 224 mm (A) x 166 mm (L) x 60 mm (P)
- Peso complessivo della confezione (circa): 347g

## Contenuto della confezione

- 1 x portatile
- 1 x coperchio del vano batteria
- 1 x batteria agli ioni di litio
- 1 x clip da cintura
- 1 x supporto di ricarica della batteria
- 1 x alimentatore per il supporto di ricarica
- 1 x manuale

## Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: da +5 a +45 °C
- Temperatura di immagazzinamento: da -15 a +60 °C
- Immagazzinare in ambienti con umidità relativa tra il 20% e il 75%, senza condensa

Gigaset SL800H PRO

Codice prodotto: S30852-H2975-R102

È la tua scelta migliore.

Scopri di più! Contatta il tuo commerciale Gigaset di riferimento, visita [gigaset.com/pro](http://gigaset.com/pro) o la wiki su [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

**Gigaset**  
Wherever you go.