

## A150 - A150A - A150 Duo/Trio



A150  
nero / bianco



A150A



Repeater

L410



A150 Duo



A150 Trio

### Caratteristiche

- ☺ La famiglia Gigaset serie "A150" è disponibile in diverse versioni: sistema singolo in colore nero o bianco, in versione Duo o Trio o con versione con segreteria telefonica, prodotti con un nuovo design con una elegante tastiera di tipo metal dome.
- ☺ Display 1,4" B/N, grafico, illuminato, 1 linea per 14 caratteri "dot-matrix", 1 di icone e 1 di tasti funzione
- ☺ Ad ogni base si possono associare fino a 4 portatili Gigaset - DECT-GAP con funzione intercomunicante
- ☺ Rubrica fino a 50 contatti con nome
- ☺ Tra i rari cordless utilizzabili anche da persone che usano apparecchi acustici digitali (suggerita prova di compatibilità)
- ☺ Chiamata facilitata dalla tastiera ergonomica e servizio solleva e parla per rispondere senza premere alcun tasto
- ☺ Compatibilità, tramite il servizio di "Inclusione interna" anche con l'accessorio (opzione) Gigaset L410, comodo da applicare tramite clip e che consente di continuare le proprie attività conversando in vivavoce
- ☺ Predisposto con modalità di soppressione dell'eco, particolarmente utile nelle chiamate internazionali
- ☺ La base elegante e compatta, può essere anche fissata a muro, così anche per le basette per versioni Duo o Trio
- ☺ Sistema Gigaset Green Home evoluto ad alta efficienza energetica e zero radiazioni (vedere dettagli)
- ☺ A150A con segreteria telefonica con fino a 25 minuti di registrazione e con messaggio annuncio personalizzabile

# Gigaset

**A150 – A150A – A 150 Duo/Trio**

## **Ulteriori servizi**

- Selezione facilitata di numeri telefonici
- ✓ 8 tasti di chiamata diretta (numerici da 2 a 9)
- ✓ Lista per la ripetizione degli ultimi 10 numeri chiamati
- ✓ Registro per memorizzare\*, visualizzare e richiamare i numeri delle ultime 25 chiamate ricevute o solo di quelle perse (a seconda della necessità)
- Servizio di sveglia giornaliera
- Portata fino a: 50/300 metri interno/esterno
- Blocco della tastiera per evitare pressioni tasti indesiderate
- Tasto di ricerca dei portatili registrati sulla stessa base
- Possibilità di rispondere alle chiamate anche con il comodo accessorio (opzionale) Gigaset L410 vivavoce dotato di un solo "grande" e comodo tasto di risposta

## **Funzioni tecniche e per centralino "PABX"**

- Selezione: multifrequenza, decadica, selezionabile
- Flash (funzione tasto R): temporizzabile tra 80/800 msec.
- Pause temporizzabili in automatico o con pressione tasto #
- Servizio di Preselezione con il quale è possibile:
  - ✓ inserire automaticamente il prefisso di accesso alla linea esterna quando si seleziona da centralini (PABX)
  - ✓ inserire una o più pause dopo il prefisso inclusi caratteri speciali (\* e #)
  - ✓ selezionare automaticamente un operatore a basso costo
  - ✓ instradare la chiamata eventualmente eseguita da persona non autorizzata ad una numerazione inesistente (la selezione viene inoltrata in linea ma senza alcun esito)

## **Prerequisiti per usufruire di alcuni servizi**

**Alcuni dei servizi descritti nella presente scheda tecnica necessitano di apposito abbonamento con il vostro operatore telefonico e che la rete dell'operatore stesso li supporti**

\* Previa disponibilità e abbonamento al servizio CLIP

## **Caratteristiche Audio**

- 10 suonerie
- Volume del ricevitore regolabile tra 5 livelli
- Volume della suoneria regolabile tra 5 livelli
- Suoneria escludibile con la sola pressione di un tasto
- Modalità di soppressione dell'eco per ottimizzare la qualità della conversazione (es. nelle chiamate internazionali)
- Toni di avviso e tono di avviso di batterie scariche
- Durata batterie: fino a 18 ore in conversazione fino a 200 ore in standby

## **Servizi con più portatili**

- 2 conversazioni contemporanee (1 esterna ed 1 interna) con almeno 3 portatili registrati)
- Comunicazione tra interni e trasferimento della chiamata
- Messa in attesa della conversazione o Mute bidirezionale: con e senza musica di cortesia in linea, non si sente e non si viene sentiti dall'interlocutore che sentirà però una musica di cortesia (se attivata)
- Chiamata entrante collettiva (squillano tutti i portatili) e successivo trasferimento manuale selettivo della chiamata ad uno specifico portatile
- Trasferimento interno della chiamata annunciato (si attende la risposta prima di chiudere la linea) o forzoso (si inoltra la chiamata ad un secondo interno e si chiude subito senza aspettare che qualcuno risponda, in caso il secondo interno non risponda la linea torna al primo)
- Chiamata interna collettiva o selettiva
- Conferenza tra due interni ed un esterno con "inclusionione" forzata di un secondo portatile o L410 (servizio offerto da Gigaset che non necessita di abbonamento con operatore)
- Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica tra portatili Gigaset compatibili con il servizio

# Gigaset

**A150 – A150A – A 150 Duo/Trio**

## Norme, installazione, configurazione

- **Norme internazionali:** DECT - GAP - CAP - CLIP – HSP  
TBR 10, TBR 22, TBR 38, ES 203 021, MWI (ETS 300 778-1),  
ITU-T P370 per l'uso con apparecchi acustici digitali (HAC)
- **Connessione su linea telefonica:**
  - ✓ Analogica pubbliche (RTG) in Italia,
  - ✓ ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter
  - ✓ VoIP via Router dotato di interfaccia VoIP interna e presa FXS
  - ✓ ISDN via borchia **NT1 Plus** per interfaccia analogica
- **Configurazione a max equipaggiamento: fino a 4 portatili**  
(uno o più portatili possono essere sostituiti da Gigaset L410)

## Contenuto della confezione/dimensioni

- 1 Portatile Gigaset A150 (2 x Duo, 3 x Trio)
- 1 Stazione base Gigaset A150 - 1 Alimentatore per base
- 1 o 2 supporto di ricarica delle batterie (in funzione del sistema Duo o Trio)
- 1 o 2 alimentatori ogni supporto di ricarica delle batterie (in funzione del sistema Duo o Trio)
- 2 batterie mini stilo tipo AAA Ni-MH ricaricabili, oppure 4 o 6 (in funzione del sistema Duo o Trio)
- 1 Cavo di linea con due terminali plug RJ11

## Caratteristiche meccaniche dei prodotti:

- ✓ **Portatile A150 dimensioni:** 151 x 47 x 31 mm  
**peso:** 84/106 g (senza/con batterie)
- ✓ **Base dimensioni A150:** 80 (L) x 59 (P) x 83 (H) mm  
**peso:** 175 g (alimentatore ed accessori inclusi)
- **Base A150A:** 127 (L) x 90 (P) x 50 (H) mm  
**peso:** 216g (alimentatore ed accessori inclusi)

## Caricabatterie (solo per versioni duo):

**dimensioni:** 75 x 69 x 38 mm **peso:** 95 g (alim. incluso)

## ➤ Confezione completa A150 /A150A:

**dimensioni:** 224 x 166 x 60 mm - **Peso:** 430 g.

**prodotti per pallet:** 192

## ➤ Confezione completa A 150 Duo :

**Duo:** 224 x 166 x 88 mm - **Peso:** 640 g **Pz. pallet:** 144

## Confezione completa A 150 Trio:

**Trio :** 248 x 186 x 108 mm - **Peso:** 830 g **Pz. pallet:** 95

## Rispetto dell'ambiente ed economicità con le esclusive soluzioni Gigaset ECO

### Esclusivo sistema Green Home di Gigaset zero radiazioni e alta efficienza energetica :

- Sistema ad alta efficienza energetica, risparmio del 60%
- Onde radio azzerate in stand-by e ridotte (fino all'80%) in conversazione
- Onde radio modulate e ridotte automaticamente mano che con il portatile ci si avvicina alla base
- Controllo elettronico della carica delle batterie

## Accessori

- I portatili dei sistemi Gigaset A150 /A150A possono essere registrati alle basi della linea: A120/AS120/A220/A130/A230/A250/AL230A (anche viceversa) come portatili aggiuntivi, garantiscono totale compatibilità; la base collegata solo alla corrente fungerà da semplice caricabatterie
- Altri portatili Gigaset: in [www.gigaset.com/compability](http://www.gigaset.com/compability) è possibile, scegliere il portatile Gigaset di modello diverso che assicura il livello più alto di compatibilità
- Portatili DECT-GAP (Gigaset e di altri fornitori): garantiscono i servizi telefonici di base
- Gigaset L410: CLIP DECT vivavoce con "grande tasto" di risposta
- ✓ Gigaset REPEATER: in connessione radio con la stazione base, amplia l'area di copertura. Durante la conversazione è consigliato mantenere la copertura della stessa cella (no handover) poiché passando dalla base al Repeater e viceversa la conversazione in corso potrebbe cadere.

\*\*\*\*\*

Nota: I piccoli accessori, eventualmente non reperibili nei punti vendita tradizionali, possono essere ordinati online tramite il Service Partner di Gigaset su [www.gigaset.it](http://www.gigaset.it) (**area Assistenza e supporto > Telefoni > Servizio Assistenza > Acquisto accessori**)



**Remedia**

**CE 0682**

# Gigaset

## A150 – A150A – A 150 Duo/Trio

### Versioni disponibili: Identificazione / Colore

➤ A 150 nero:	S30852-H2702-K101	4250366846354
➤ A 150 bianco:	S30852-H2702-K102	4250366846811
➤ A150A nero:	S30852-H2722-K101	4250366846521
➤ A 150 Duo:	L36852-H2702-K101	4250366846507
➤ A 150 Trio:	L36852-H2702-K111	4250366846514

**Configurazione a massimo equipaggiamento: ad ogni sistema**

**(tutti i modelli) possono essere registrati fino a 4 portatili**

### A150 (o altri modelli di portatili Gigaset)

- ✓ uno o più portatili possono essere sostituiti dal comodo accessorio opzionale Gigaset L410 che vi consentirà di rispondere e conversare liberamente in vivavoce.
- ✓ i sistemi A150 possono essere usati anche come aggiuntivi considerando la base come semplice carica batterie

### A150A ( con segreteria telefonica)

- 10 suonerie
- Volume del ricevitore regolabile tra 5 livelli
- Volume della suoneria regolabile tra 5 livelli
- Tasti comando della segreteria sulla base
- Ascolto messaggi da portatile e da remoto (protetto con PIN)
- 1 messaggio annuncio personalizzato (fino a 170 sec.)
- 1 messaggio annuncio standard già impostato(plug&play)
- Possibilità di scelta per la durata dei messaggi ricevuti: 1,2,3 minuti od illimitato
- Tempo di risposta della segreteria impostabile: 10,18 o 30 secondi ed automatico
- Possibilità di ascolto messaggi durante la registrazione sia dal portatile sia dalla base
- Suoneria escludibile con la sola pressione del tasto “ \* ”
- Toni di avviso e tono di avviso di batterie scariche
- RegISTRAZIONI protette in caso di mancanza di corrente
- La segreteria telefonica digitale assicura fino a 25 min. di messaggi registrabili

## SERVIZIO CLIENTI GIGASET

**Per ogni informazione e supporto è disponibile il Servizio Clienti Gigaset: 02.600.630.45**

(nr. urbano nazionale)

- **Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)**
- **Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE), ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ovunque applicabili**
- **La dichiarazione di conformità CE 0682 è redatta in ottemperanza al sistema di “Garanzia Qualità Totale” ed è disponibile su [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs) oppure è possibile richiederla al Servizio Clienti**
- **QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell'Organismo Notificato (Notify Body) accanto al MARCHIO CE**

**Remedia**

**CE 0682**